

## คู่มือใช้งานอย่างง่าย

Guard Track อุปกรณ์มือถือเพื่อการบันทึกการเดินทางตรวจสอบตราสถานที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาพิมพ์เป็นรายงานอย่างย่อเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

### รายละเอียดอุปกรณ์

1. ตัวอุปกรณ์มือถือที่ใช้บันทึกข้อมูล
2. ชุดชาร์จไฟและพิมพ์รายงาน
3. ชุดแปลงไฟ 100 – 240 V
4. Master Chip 1 อัน เพื่อตั้งค่าและดูบันทึกรายงาน
5. Personnel Tag 3 อัน ป้ายประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
6. Checkpoint Chip 10 อัน ติดเป็นจุดตรวจ ณ ที่ต่าง ๆ
7. Thermal Paper Roll 1 ม้วน กระดาษพิมพ์รายงาน

### เริ่มใช้งาน

- ก่อนเริ่มใช้งานควรชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรก อย่างน้อย 12 ชม. หลังจากนั้นใช้ เวลาชาร์จประมาณครั้งละ 6 ชม.
- ติดตั้ง Checkpoint Chip ตามจุดตรวจที่ต้องการ ควรติดตั้งในที่ที่ไม่โดนแดด ฝน หรือ ฝุ่นละออง โดยตรงตลอดเวลา ไม่ควรติดตั้ง Checkpoint Chip นี้นบนพื้นโลหะ
- เตรียมเครื่องเสียบปลั๊กให้พร้อม แล้วตั้งวันที่เวลาดังนี้  
เสียบอุปกรณ์มือถือเข้าตัวชาร์จ นำ Master Chip ไปใกล้ด้านหลังของอุปกรณ์ จะได้ยินเสียง “บี๊ป” ไฟ LED สีเขียวจะกระพริบ กดปุ่ม Func ค้างไว้ 3 วินาที ตัวชาร์จจะส่งเสียง “บี๊ป” จอ LCD จะแสดง 01 เพื่อให้เริ่มตั้งวันที่ เวลา



### ตั้งปี

กดปุ่ม Func ให้แสดง 01 เพื่อตั้งปี

กดปุ่ม + หรือ - ตั้งปีที่ต้องการ

กดปุ่ม Print เพื่อบันทึก

ตั้งเดือน 02, วัน 03, ชั่วโมง 04, นาที 05, แสดงเวลา 06

กดปุ่ม Func แสดงลำดับที่ต้องการตั้ง กดปุ่ม + หรือ- เพื่อตั้งค่า แล้ว

กดปุ่ม Print เพื่อบันทึก

\*สำหรับประเทศไทย ไม่มีการเปลี่ยนเวลาเมื่อเข้าฤดูร้อนจึงไม่ต้องตั้งค่าลำดับที่ 07, 08, 09, 10 และ 11

**การบันทึกการเดินตรวจตรา** ให้ยื่นอุปกรณ์มือถือให้ด้านหลังใกล้ Checkpoint Chip ตามจุดตรวจต่าง ๆ เมื่อได้ยินเสียง "บี๊ป" ถือว่าได้บันทึกข้อมูลแล้ว



Start & End Cards (การ์ดเสริม) หากต้องการให้การเดินตรวจตราเริ่มต้น และจบลงในเวลาที่กำหนด ควรให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกที่ Start & End Cards ตามเวลาที่กำหนดก่อนเดินตรวจตราด้วย

สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย Incident Card (การ์ดเสริมประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน) เช่น กระจกหน้าต่างแตก ประตูไม่ได้ปิด เกิดไฟไหม้ เป็นต้น ให้บันทึก Chip ที่จุดนั้นก่อนแล้วจึงบันทึก Incident Card ตามลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

**การดูข้อมูลที่บันทึก** ดูจากการพิมพ์รายงานของชุดชาร์จไฟ เมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นการตรวจตราแล้วให้นำอุปกรณ์มือถือมาเสียบใส่ที่ชาร์จไฟ

- กดปุ่มใด ๆ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ จะได้ยินเสียง "บี๊ป" จอ LCD จะแสดงเวลาปัจจุบัน
- นำ **Master Chip** เข้าใกล้อุปกรณ์จะได้ยินเสียง "บี๊ป" ไฟ LED สีเขียวจะกระพริบ
- กดปุ่ม Print ประมาณ 3 วินาที ก็จะพิมพ์รายงานออกมาให้ดู

#00000054#	←	Serial no.
08/09/22 19:14	←	Printout date & time
- - - - -		
* 003 09/22 18:42	←	Security staff booking no. with date / time
● 09/22 18:42	←	Patrol start time
● 001 09/22 18:42		
● 002 09/22 18:56	←	Checkpoint no. with Date / time
● 003 09/22 18:59		
× 1.3.5.7	←	Incident nos.
● 004 09/22 19:01		
● 09/22 19:02	←	Patrol end time
* 004 09/22 19:02		
● 005 09/22 19:02		
● 006 09/22 19:05		
● 007 09/22 19:09		
● 008 09/22 19:11		